DOI: 10.19650/j.cnki.cjsi.J1905454

基于热力熵分析的风力机叶片疲劳早期损伤研究*

王琳琳,陈长征,周 勃,康 爽,杜金尧

(沈阳工业大学机械工程学院 沈阳 110870)

摘 要:风力机叶片受到交变载荷作用容易发生疲劳断裂,因此对叶片疲劳损伤的健康监测是十分必要的。故提出基于热力学 熵对风力机叶片疲劳损伤研究方法,分析叶片累积熵产随疲劳循环周数变化规律,确定发生疲劳断裂的阈值点。结果发现,叶 片的损伤能也是影响疲劳损伤的重要因素;叶片的累积熵产随疲劳循环周数有3个阶段变化,研究得到疲劳损伤阈值点为累积 熵产变化曲线的第3阶段起始点,并且阈值点的累积熵产和疲劳断裂熵均为独立固定值,不受载荷、频率、应力比因素影响,经 过计算阈值点的累积熵产与疲劳断裂熵比值为0.5。利用其他疲劳实验验证阈值点,结果证明阈值点的确定是准确的。 关键词:热力学熵;疲劳损伤;风力机叶片;红外热像

中图分类号: TH87 文献标识码: A 国家标准学科分类代码: 460. 4099

Study on early fatigue damage of wind turbine blade based on thermodynamic entropy analysis

Wang Linlin, Chen Changzheng, Zhou Bo, Kang Shuang, Du Jinyao

(School of Mechanical Engineering, Shenyang University of Technology, Shenyang 110870, China)

Abstract: The wind turbine blade usually suffers from fatigue fracture occurred easily under alternating load. So health monitoring of wind turbine blade fatigue damage is very important. A new study method of wind turbine blade fatigue damage is proposed based on thermodynamic entropy. The changing law of the cumulative entropy production of the blade vs. the number of fatigue cycles is analyzed and the threshold point of fatigue fracture occurrence is determined. The results show that the damage energy of the wind turbine blade is also an important factor affecting fatigue damage. There are three stages for the cumulative entropy production of the blade vs. number of fatigue cycles. Study reveals that the threshold point of fatigue damage is the starting point of the third stage of the cumulative entropy production curve. The cumulative entropy production at threshold point and fatigue fracture entropy are independent fixed values, which are not affected by load, frequency and stress ratio. Through calculation, it is found that the ratio of cumulative entropy production to fatigue fracture entropy is 0. 5. Other fatigue experiments were used to verify the threshold point, the result proves that the determined threshold point of fatigue fracture is accurate.

Keywords: thermodynamic entropy; fatigue damage; wind turbine blade; infrared thermography

0 引 言

叶片是风力机重要部件,主要材质为玻璃纤维复合 材料^[1]。在恶劣环境和交变载荷作用下,叶片容易产生 疲劳损伤,导致风力机叶片疲劳断裂事故频频发生^[2],严 重影响风电机组的安全运行,也造成巨大的经济损失。 因此,对风力机叶片的疲劳损伤进行良好健康监测和准 确预估疲劳损伤的阈值点是至关重要的,能够有效预防 叶片疲劳失效。

疲劳损伤是不可逆能量耗散过程,大部分滞回能转 化为热耗散^[3-5],很多学者利用疲劳过程的热耗散变化对 复合材料疲劳损伤演化过程作定性研究^[6-8]。 Meneghetti^[9]提出一种计算疲劳过程中热耗散大小方法, 有利于热耗散定量研究疲劳损伤演化。但是,Meneghetti 提出热耗散计算方法中假设每周疲劳循环的热耗散量是

收稿日期:2019-08-07 Received Date:2019-08-07

^{*}基金项目:国家自然科学基金(51575361,51675350)项目资助

ρ

相同,这种假设条件与风力机叶片的实际疲劳损伤情况 不符。因为风力机叶片在疲劳载荷作用下每个疲劳循环 周期的微观结构变化不相同,导致产生的疲劳热耗散必 然不相同,所以利用每周疲劳循环相同的热耗散定量预 测风力机叶片疲劳损伤存在不足。

热力学第二定律指出,疲劳过程是系统无序性增 大过程,有不可逆热力学熵产生。Basaran 等^[10]最早通 过疲劳试验发现疲劳过程有熵产生。学者们纷纷开始 利用热力学熵对金属材料、复合材料的拉-拉疲劳试验、 弯曲疲劳试验进行疲劳损伤分析^[11-13],发现疲劳过程 累积熵产是逐渐增加。Nadrei 等^[14]研究金属疲劳损伤 发现在疲劳断裂时的累积熵产不变,均为固定值,称断 裂时刻的累积熵产为疲劳断裂熵 (fracture fatigue entropy, FFE), 应用 FFE 进行了疲劳损伤研究。至今, 疲劳损伤阈值点设定常采用温度变化,如 Amiri 等^[15] 采用表面温度变化中的第3阶段温度升高点作为疲劳 断裂的阈值点,认为在温度升高点疲劳寿命小于90% 的疲劳寿命时,金属结构处于安全状态。以第3阶段 温度升高点作为疲劳断裂的阈值点会受到很多因素影 响,如热边界条件和力学边界条件^[16]、设备分辨率、试 验环境等,难以保证温度测量的精确性。而熵是疲劳 过程系统无序性的表现, 熵产变化大小代表疲劳损伤 程度,采用累积熵产变化作为疲劳损伤阈值点,才更具 有可靠性和更深的物理意义。

本文研究风力机叶片试件疲劳试验的累积熵产变化 规律,利用热力学熵评估疲劳损伤程度,分析疲劳失效阈 值点的确定,再采用其他疲劳试验验证阈值点的准确性, 证明该方法的合理性和准确性。

1 基础理论

1.1 热力学第一、第二定律

热力学第一定律指出,任意系统内能等于外界对系统传递的能量和外界对系统所做的功之和,能量平衡方程为:

$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} \tag{1}$$

式中: *U* 为内能; *W* 为外界所做功; *Q* 为外界向系统传递的能量。

引入比内能和热流量到式(1),变为:

$$\rho \, \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = -\, \nabla \cdot \, \boldsymbol{J}^q \, + \boldsymbol{w} \tag{2}$$

式中: ρ 为密度;u为内能;w为机械能;J^q为热流量。

复合材料疲劳损伤的比内能是由热耗散能和损伤能 两部分组成为^[17],则比内能为:

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = \rho C \frac{\partial T}{\partial t} + e_d \tag{3}$$

式中: $\rho \frac{du}{dt}$ 为比内能; $\rho C \frac{\partial T}{\partial t}$ 为热耗散能; e_d 为损伤能。 损伤能主要是改变结构的微观形貌,产生新裂纹和新损 伤面,可以从 SEM 微观图观测到变化。

将式(3)代入式(2)中,得到:

$$w = \nabla \cdot \boldsymbol{J}^{q} + \rho C \frac{\partial T}{\partial t} + e_{d}$$
(4)

式中:C为材料比热容;T为材料温度。

热力学第二定律指出,系统经历外力作用产生变形时,系统熵变化等于穿过系统边界的熵流和系统内的熵 产之和:

$$\frac{\mathrm{d}S_t}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}S_i}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}S_e}{\mathrm{d}t} \tag{5}$$

式中: dS_i 为系统总熵; dS_i 为系统熵产; dS_e 为系统流进、 流出的熵流,可以是正值或负值。根据热力学第二定律 的克劳修斯-迪昂不等式,系统的熵产是非负的,即: $dS_i \ge 0_o$

假设系统局部平衡, 熵平衡方程(5) 写成熵产与熵 流的和,式(5)变为:

$$\rho \dot{s} = -\nabla \cdot J^{s} + \dot{\gamma} \tag{6}$$

式中: s 为单位质量系统熵; J 为系统的熵流; γ 为系统的熵产。

熵流与单位面积热流密度的关系为:

$$\boldsymbol{J}^{s} = \frac{\boldsymbol{J}^{q}}{T} \tag{7}$$

对式(7)进行温度求导,有:

$$\nabla \cdot \boldsymbol{J}^{s} = \nabla \cdot \left(\frac{\boldsymbol{J}^{q}}{T}\right) = \frac{\nabla \cdot \boldsymbol{J}^{q}}{T} - \boldsymbol{J}^{q} \cdot \frac{\nabla T}{T^{2}}$$
(8)

亥姆霍兹自由能ψ是重要的热力学参数,自由能的 减少就是等温过程中系统对外界所做的最大功,则:

$$\psi = u - T \cdot s \tag{9}$$

式中: u 为系统的内能; T 为温度; s 为熵。

对式(9)进行时间的微分得:

$$\dot{\psi} = \dot{u} - s\dot{T} - T\dot{s} \tag{10}$$

把式(10)代入到式(2)和(6)中,得到变形后的能量 平衡方程与熵产率方程为:

$$\rho(\dot{\psi} + \dot{T}s + T\dot{s}) = -\nabla \cdot J^{q} + w$$
(11)

$$\dot{\gamma} = \frac{w}{T} - \frac{\rho(\dot{\psi} + \dot{T}_s)}{T} - \frac{J^q \cdot \nabla T}{T^2} \ge 0$$
(12)

根据傅里叶热传导定律:

$$T = -k\nabla T \tag{13}$$

$$C = T \frac{\partial s}{\partial T} \tag{14}$$

式中: k 为材料热传导系数。

J

)

由式(4)、(8)、(11)~(14)得到熵产变化率方程 式为:

$$\dot{\gamma} = \frac{w}{T} + \frac{e_d}{T} + \frac{k}{T^2} \nabla^2 T \ge 0$$
(15)

疲劳过程中系统累积熵产表达为:

$$\gamma_f = \int_0^{t_f} \left(\frac{w}{T} + + \frac{e_d}{T} + \frac{k}{T^2} \nabla^2 T \right) dt$$
(16)

式中: γ_f 为累积熵产;t = 0时初始时间; t_f 为疲劳断裂时刻。

通过式(16)可以看出,疲劳过程的累积熵产是由机 械能、损伤能、热耗散能计算得到的。由热传导作用引起 的热耗散能对累积熵产比较小,可以忽略不计^[18],故 式(16)可变为:

$$\gamma_f = \int_0^{t_f} \left(\frac{w}{T} + \frac{e_d}{T}\right) \,\mathrm{d}t \tag{17}$$

1.2 损伤能

根据能量耗散守恒定律有:

$$H = E_{\iota c} + E_{\text{dissipated}} + e_d \tag{18}$$

式中: H 为循环滞回能,应用应力应变可以求得; $E_{te} = \rho C$ $\frac{\partial T}{\partial t}$ 为温度变化产生的能量; $E_{dissipated}$ 为热传导、热对流、热 辐射作用产生的热耗散能。

疲劳试验采用液压疲劳试验机和红外热像技术手段 能够测量3种热耗散,热耗散的3种热方式变化如图1 所示,则 *E*_{dissinated}可以表示为^[19]:

$$E_{\text{dissipated}} = \left[h\left(T_{s} - T_{a}\right) + \varepsilon\beta\left(T_{s}^{4} - T_{a}^{4}\right)\right]\frac{A_{\text{surf}}}{V} + \frac{2kA_{\text{cond}}}{\Delta T}$$
(19)

$$\overline{V} \overline{\Delta z}$$

式中: A_{surf} 为热对流和热辐射方式的试件表面面积; A_{cond} 为热传导方式的夹具截面积; h 为对流传热系数, ε 为表面发射率, β 为 Stefan-Boltzmann 常数(5.67×10⁻⁸ W/m²·K⁴); T_s 为试件表面温度; T_a 为环境温度; V 为计量部分体积; $\Delta T/\Delta z$ 为在测量部分末端的轴向温度梯度; ΔT 为试件表面温度与夹具温度差; Δz 为计量段的末端到夹具的距离。

复合材料的对流传热系数 h 通过实验可以测得^[20]:

$$h = 1.42 \left(\frac{T_s - T_a}{L}\right)^{0.25}$$
(20)

式中:L为上下夹具之间试件的长度。

受疲劳载荷作用下,叶片试件复合材料的导热系数 *k* 为^[21]:

$$k = k_l \cos^2 \theta + k_t \sin^2 \theta \tag{21}$$

式中: k_l 为横向导热系数; k_t 为纵向导热系数; θ 为纤维与载荷的夹角。



图 1 疲劳试验热耗散 3 种方式

Fig.1 Three heat dissipation modes in fatigue test

$$k_{l} = k_{m}(1 - V_{f}) + k_{f}V_{f}$$
(22)

$$k_{t} = k_{m} \frac{k_{m} + k_{f} - V_{f}(k_{m} - k_{f})}{k_{m} + k_{f} + V_{f}(k_{m} - k_{f})}$$
(23)

式中: k_m 是基体导热系数; k_f 是纤维导热系数; V_f 是纤维 体积分数。

2 试验研究

2.1 材料及试样

由于叶片体积庞大无法安装在疲劳试验机上做疲劳 试验,制作适合安装疲劳试验机的叶片复合材料试件。 叶片复合材料试件是由无碱玻璃纤维布和环氧树脂胶制 作,无碱纤维布规格为 400 g/m³,环氧树脂胶为 E44。叶 片试件铺设共计 15 层,铺设方式为[0/90]_{NT}。试件经过 热压、固化工艺,最后裁剪成长×宽×高为 200 mm×30 mm ×10 mm 的长方形,如图 2 所示。试件制作时,使玻璃纤 维布铺设与施加载荷的角度为 θ =45°。





2.2 试验系统和试验过程

仪器设备有 NEC R300 红外热像仪和 MTS 810 液压 伺服疲劳试验机。NEC R300 红外热像仪实时监控记录 试件表面温度和红外热像图, MTS 810 液压伺服试验机 对试件施加疲劳载荷。 红外热像仪的单帧图像分辨率为 320 pixel × 240 pixel,温度分辨率达到在 30℃时能够检测出最小温 差 0.05℃,红外热像仪的检测精度高达±1℃,帧频为 8.5~60 Hz; MTS 810 伺服液压试验机主机载荷容量 ±250 kN,载荷传感器精度优于 0.5%,频率范围 0~ 30 Hz。

试验加载前,利用细砂纸对所有被测试件的表面边 界棱角处进行打磨处理,用以减小或消除棱角处的应力 集中和边界效应,防止对试验结果的影响。

试验过程密闭恒温,环境温度保持在 20℃,实验中不 能有人走动,以防止其他因素影响试验结果。首先,对试 件进行预加载试验,保证试件与 MTS810 上下夹头接触良 好,防止试件脱离试验机的夹头;再次,调整红外热像仪位 置,使红外热像仪的镜头与试件表面垂直,测量红外热像 仪与试件距离为 50 cm。试验安装系统,如图 3 所示。



图 3 试验系统 Fig.3 The test system

试验系统调整后,对叶片试件进行正弦波方式加载、 恒载荷幅的疲劳试验。叶片试件试验方案,如表1所示, 每个试验采用3个试件,结果取平均值。

Table 1	Fatigue test of blade specimen				
试验次数	应力比	频率/Hz	应力/MPa		
1	0.1	10	40		
2	0.1	10	50		
3	0.1	10	60		
4	0.1	5	40		
5	0.5	10	40		

表 1 叶片试件疲劳试验 Fable 1 Fatigue test of blade specime

3 结果与讨论

3.1 叶片试件的红外热像图分析与讨论

采用红外热像仪对叶片试件疲劳试验进行连续拍摄,得到一系列连续的红外热像图。取应力比 0.1、频率

10 Hz、应力 40 MPa 的叶片试件在 5 500、30 000、70 000、 89 000 循环周数下的红外热像图,如图 4 所示。由图 4 可以看出,叶片试件随疲劳循环周数的变化情况。叶片 试件刚受到疲劳载荷时,红外热像图上出现微弱椭圆形 热斑区域,并且该区域温度比周围区域温度高,如图 4(a)所示。叶片试件随疲劳循环周数不断增加,热斑范 围逐渐扩大,强度逐渐增强,温度逐渐升高,如图 4(b)~ (d)所示。在 89 000 疲劳循环周数时,试件表面出现最 强的热斑区域。试件存在应力集中点,在疲劳载荷作用 下产生了滞回能。疲劳过程中滞回能转化为热耗散,试 件表面出现了热斑。热斑强度最大的区域,也是最容易 发生疲劳断裂的区域。由于复合材料是各向异性材料, 受到载荷时会沿着最大应力方向传递,导致热斑范围和 强度不是均匀的变化。



图 4 叶片试件不同循环周数红外热像图

Fig.4 The infrared thermography of the blade specimen at different numbers of cycles

试验安装后,叶片复合材料的材料性能参数和试验 测得数据^[22],如表2所示。

表 2 复合材料参数和疲劳试验参数

 Table 2
 The composite material parameters and fatigue test parameters

纤维 45°导热系数/ (Wm ⁻¹ ·k ⁻¹)	表面发热率	纤维体积 分数/%	基体导热系数/ (Wm ⁻¹ ·k ⁻¹)
0. 24	0.9	10	0. 19
纤维导热系数/ (Wm ⁻¹ ·k ⁻¹)	夹具长度/ mm	密度/ (kg·m ⁻³)	比热容/ (J·kg ⁻¹ ·K ⁻¹)
1.03	75	1 800	1 400

应力比r=0.1,频率f=10 Hz,应力40、50、60 MPa 试 件的疲劳寿命和温度变化随疲劳寿命变化的曲线图,如 图 5 所示。从图 5 可以看出,在相同的试验条件下,3 种 不同加载载荷的温度变化趋势相一致,大致分为3个阶 段:温度快速升温阶段、温度稳定上升阶段、温度急剧上 升阶段,分别约占整个疲劳寿命10%、70%和20%。相同 的应力比和频率时,应力越大,温度差越高。这主要因为 应力大,试件产生的塑性滞回能越大,转变热耗散也越 大,使表面温度差越大。从图5看出,试件进入第3阶段 温度变化,很快就要发生疲劳断裂。最大应力 60 MPa 的 试件温度变化曲线发现,刚进入第3阶段时温度差约为 3.5℃,疲劳断裂时温度差约为6℃。复合材料的热传导 系数比较小,导致疲劳载荷作用下表面温度变化相对很 小。再因为红外热像仪的分辨率和环境因素等影响,使 得检测疲劳过程的表面温度变化很难保证精确,无法准 确判断疲劳损伤的阈值点。



Fig.5 The temperature changing of the wind turbine blade specimen in fatigue test

3.2 试件疲劳过程的滞回能和损伤能分析

应力比 0.1,频率 10 Hz,应力为 40、50、60 MPa 试件 的塑性滞回能和损伤能随疲劳寿命的变化,如图 6 和图 7 所示。从图 6 可以看出,试件的滞回能有 3 个阶段变化 过程,分别约在疲劳寿命的 10%、70%、20%,滞回能变化 与表面温度变化趋势相同。应力大,产生的滞回能也越 大。疲劳过程中的损伤能是利用式(18)计算求得,损伤 能有 3 个阶段的变化,与滞回能、温度变化趋势相同。从 图 6 和图 7 中发现,在相同疲劳时刻损伤能约占 50%的 滞回能,说明了损伤能和滞回能都是复合材料叶片疲劳 损伤的主要原因。疲劳过程试件的滞回能和损伤能的计 算,主要为了要得到疲劳损伤过程累积总熵产。

为了验证损伤能对叶片试件的疲劳损伤影响,采用 扫描电子显微镜技术,监测内部微观形貌的疲劳损伤形 式变化情况。应力比 0.1、频率 10 Hz、应力 40 MPa 叶片





Fig.7 The damage energy changing diagram of the wind turbine blade specimen under fatigue test

试件在疲劳试验的显微形貌图,如图 8 所示。叶片复合 材料是由玻璃纤维和基体共同组成的材质,纤维是承载 应力的主要结构。随着疲劳循环周数的增加,疲劳载荷 不断变化作用,使较弱强度的基体最先发生基体开裂损 伤形式,如图 8(a)所示。基体开裂出现后,又大大降低了 叶片试件的承载能力,使基体与纤维之间出现脱黏现象, 产生界面脱黏损伤形式,如图 8(b)所示。随着疲劳循环周 数变化,试件在损伤能第 2 阶段中产生基体开裂、在第 3 阶 段产生界面脱粘的微观损伤形式。从 SME 图看出,损伤能 变化会影响试件微观显微结构的疲劳损伤演化。

3.3 叶片试件热力熵的研究分析

熵表示系统无序性变化程度,若某时刻熵产变大,表明系统无序性增大,此时产生的疲劳损伤最大。利用式 (17)计算疲劳过程叶片试件的累积熵产,如图9所示。 从图9看到,试件的累积熵产有3个阶段变化。第一阶 段为整个疲劳循环周数的10%,累积熵产从零开始快速



(a) 5.5×10⁴循环周数 (a) 5.5×10⁴ fatigue cycle number



(b) 8.9×10⁴循环周数 (b) 8.9×10⁴ fatigue cycle number



增加。试件刚施加疲劳载荷,产生较小滞回能和损伤能, 表面温度升高不大,产生的累积熵产也比较小。累积熵 产曲线变化斜率增大,系统无序性变化大,表示试件开始 有了疲劳损伤。第2阶段为整个疲劳循环周数的70%, 累积熵产随疲劳循环周数缓慢直线变化。由于滞回能和 损伤能的变化趋于缓慢,表面温度变化稳定,导致累积熵 产曲线变化斜率趋于平缓。这时系统无序性变化小,试 件疲劳损伤程度变化小。第3阶段占整个疲劳循环周数 的20%,累积熵产快速增加变化。进入第3阶段,累积熵 产曲线斜率变大,说明系统无序性增大,导致试件疲劳损 伤程度增强,刚进入第3阶段时刻为疲劳损伤程度变大 的阈值点。当试件的累积熵产达到阈值点时,很快就要 发生疲劳失效。从图9发现,5组疲劳试验在阈值点的 累积熵产约为 1.22×10^{-4} MJ·m⁻³·K⁻¹,疲劳断裂时刻的 累积熵产即疲劳断裂熵为 2.4 ×10⁻⁴ MJ·m⁻³·K⁻¹。虽然 5组疲劳试验参数不同,但是在阈值点的累积熵产却相 同。5 组疲劳试验的疲劳断裂熵也为恒定值,不受试验 的应力比、频率、施加载荷影响。5组疲劳试验在阈值点 的累积熵产与疲劳断裂熵比值为0.5,阈值点时刻的疲 劳寿命约占80%整个疲劳寿命。再做5组疲劳试验,验 证阈值点的准确性,如表3所示。



表 3 风力机叶片试件的疲劳试验 Table 3 Fatigue tests of wind turbine blade specimen

试验 次数	试验参数	热力学熵 (阈值点)	热力学熵/疲 劳断裂熵	实际疲劳 试验周数
1	$\sigma = 40, f = 10, r = 0.1$	1.2	1.236×10 ⁵	1.265×10 ⁵
2	$\sigma = 40, f = 5, r = 0.2$	1.22	1.459×10 ⁵	1.492×10 ⁵
3	$\sigma = 50, f = 5, r = 0.3$	1.21	1.359×10 ⁵	1.391×10 ⁵
4	$\sigma = 50, f = 10, r = 0.3$	1.2	1.123×10 ⁵	1.157×10 ⁵
5	$\sigma = 60, f = 10, r = 0.5$	1.22	1.236×10 ⁵	1. 3×10 ⁵

通过表3发现,5组疲劳试验在阈值点处累积熵产 很接近,约占疲劳断裂熵的50%。利用阈值点的疲劳寿 命约占整个疲劳寿命的80%方法预测的疲劳寿命,与疲 劳试验的疲劳寿命结果很接近。试验证明了累积熵产曲 线第3阶段起始点为累积熵产曲线斜率变化最大时刻, 作为预测风力机叶片疲劳损伤健康监测的阈值点是可 行的。

4 结 论

本文针对风力机叶片疲劳失效的阈值点问题进行研究,提出基于热力学熵提出风力机叶片疲劳失效的新方法。熵既为系统无序性增大表现,又与温度和能量变化 有联系,因此利用熵研究风力机叶片的疲劳损伤更能揭 示疲劳损伤本质。疲劳失效的阈值点是疲劳失效的重要 判据,能够有效预警叶片的疲劳断裂。通过理论和不同 风力机叶片试件的疲劳实验研究得到以下结论:

1)试件的损伤能约为 50%的滞回能,则疲劳损伤过 程的损伤能也是影响叶片复合材料疲劳损伤的主要 原因。

2) 累积熵产曲线的第3阶段起始点为疲劳损伤阈值 点,建立了以热力学熵的叶片结构健康监测方法,通过试 验证明了阈值点确定的准确性。

3) 通过疲劳试验发现, 叶片复合材料试件的疲劳断 裂熵和阈值点处的累积熵产是一个恒定不变值,不受试 验的载荷、应力比、频率影响,并且阈值点处累积熵产与 疲劳断裂熵之比为0.5。

参考文献

- [1] YANG R ZH, HE Y Z, ZHANG H. Progress and trends in nondestructive testing and evaluation for wind turbine composite blade [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2016,60(7): 1225-1250.
- 杜鹏程,汪建文,白叶飞,等.离心载荷作用下风力机 [2] 叶片表面应力分析[J]. 工程热物理学报, 2018, 39(9): 1965-1969.

DU P CH, WANG J W, BAI Y F, et al. Stress Analysis on the blade surface of a wind turbine under the action of centrifugal load [J]. Journal of Engineering Thermophysics, 2018, 39(9): 1965-1969.

- TONG X, CHEN X, XU J S, et al. Excitation of thermal [3] dissipation of solid propellants during the fatigue process [J]. Materials and Design, 2017, 128(15):47-55.
- RIGON D. FORMILAN V. MENEGHETTI G. Analysis [4] of the energy dissipation in multiaxial fatigue tests of AISI 304L stainless steel bars [J]. Procedia Structural Integrity, 2018, 13(6): 1638-1643.
- [5] 樊俊铃. 基于能量耗散的 Q235 钢高周疲劳性能评 估[J]. 机械工程学报, 2018, 54(6):1-9. FAN J L. High cycle fatigue behavior evaluation of Q235 steel based on energy dissipation [J]. Journal of Mechanical Engineering, 2018, 54(6):1-9.
- RANC N, PALIN-LUC T, PARIS P C, et al. About the [6] effect of plastic dissipation in heat at the crack tip on the stress intensity factor under cyclic loading [J]. International Journal of Fatigue, 2014 (58):56-65.
- [7] TARFAOUI M, MOUMEN A E, YAHIA H B. Damage detection versus heat dissipation in E-glass/Epoxy laminated composites under dynamic compression at high strain rate [J]. Composite Structures, 2018, 186(15): 50-61.
- [8] 周勃,俞方艾,张亚楠,等.风力机叶片原生缺陷转捩 的能量释放机理研究[J]. 仪器仪表学报, 2017, 38(12):3053-3060.

ZHOU B, YU F AI, ZHANG Y N, et al. Study on energy

release mechanism of native defects transition for wind turbine blade [J]. Chinese Journal of Scientific Instrument, 2017, 38(12): 3053-3060.

- [9] MENEHETTI G. Analysis of the fatigue strength of a stainless steel based on the energy dissipation [J]. International Journal of Fatigue, 2007, 29(1):81-94.
- [10] BASARAN C, YAN C Y. A thermodynamic framework for damage mechanics of solder joints [J]. ASME Journal of Electronic Packaging, 1998 (120): 379-384.
- [11] MEHDIZADEH M, KHONSARI M M. On the application of fracture fatigue entropy to variable frequency and loading amplitude [J]. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2018(98): 30-37.
- [12] MOHAMMADI B, MAHMOUDI A. Developing a new model to predict the fatigue life of cross-ply laminates using coupled CDM-entropy generation approach [J]. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2018(95): 18-27.
- [13] LIAKAT M, KHONSARI M M. On the anelasticity and fatigue fracture entropy in high-cycle metal fatigue [J]. Materials and Design, 2015, 82(5):18-27.
- [14] NADERI M, AMIRI M, KHONSARI M M. On the thermodynamic entropy of fatigue fracture [J]. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2010 (466): 423-438.
- [15] AMIRI M, NADERI M, KHONSARI M M. An experimental approach to evaluate the critical damage [J]. International Journal of Damage Mechanics. 2011(20):89-112.
- [16] MENEHETTI G, RICOTTA M. The heat energy dissipated in the material structural volume to correlate the fatigue crack growth rate in stainless steel International Journal specimens [J]. of Fatigue, 2018(115):107-119.
- NADERI M, KHONSARI M M. Thermodynamic analysis [17] of fatigue failure in a composite laminate [J]. Mechanics of Materials, 2012(46):113-122.
- [18] NADERI M, KHONSARI M M. An experimental approach to low-cycle fatigue damage based on thermodynamic entropy [J]. International Journal of Solids and Structures, 2010, 47(6): 875-880.
- [19] DATTONMA V, GIANCANE S. Evaluation of energy of fatigue damage into GFRC through digital image

correlation and thermography [J]. Composites Part B, 2013(47): 283-289.

- [20] HOLMAN J P. Heat transfer [M]. 7th ed. NY: McGraw-Hill, 1992.
- [21] GAMSTEDET E, REDON O, BRONDSTED P. Fatigue dissipation and failure in unidirectional and angle-ply Glass/Fiber/Carbon fiber hybrid laminates [J]. Key Engineering Materials, 2002(221-222): 35-48.
- [22] AKTAS M, KARAKUZU R. Determination of mechanical properties of glass-epoxy composites in high temperatures [J]. Polymer Composite, 2009, 30 (10): 1437-1441.

作者简介



王琳琳,2006年于沈阳化工大学获得学 士学位,2009年于沈阳化工大学获得硕士学 位,现为沈阳工业大学博士研究生,主要研 究方向为风力机设备的故障诊断与维修。 E-mail; wll_2016@126.com Wang Linlin received her B. Sc. degree in 2006 and M. Sc. degree in 2009 both from Shenyang University of Chemical Technology. Now, she is a PhD candidate in Shenyang University of Technology. Her main research interests include fault diagnosis and maintenance of wind turbine equipment.



陈长征(通信作者),1986年于吉林大 学获得学士学位,1991年于东北大学获得硕 士学位,1998年于中国矿业大学获得博士学 位,现工作在沈阳工业大学教授,主要研究 方向为风力机设备的故障诊断与维修。

E-mail: czchen@ sut.edu.cn

Chen Changzheng (Corresponding author) received his B. Sc. degree from Jilin University in 1986, M. Sc. degree from Northeastern University in 1991 and Ph. D. degree from China University of Mining and Technology in 1998. Now, he is a professor in Shenyang University of Technology. His main research interest is fault diagnosis and maintenance of wind turbine equipment.